

Преобразователь частоты и напряжения CFG25

Частотный преобразователь Husqvarna CFG25 - это аналог модели CF25 только с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5 л/с. Прочная рама и боковые панели для защиты от механических повреждений и загрязнений. Электрический кабель длиной до 20 метров для широкого радиуса работы. Под заказ на преобразователь устанавливаются транспортировочные колеса.



Подбор правильного вибратора осуществляется по принципу суммарного потребляемого тока вибраторами, он не должен превышать вырабатываемый преобразователем выходной ток. К примеру: CF25 вырабатывает ток в 25 А, следовательно он может питать два вибратора AX48, каждому из которых требуется 10А.

Технические характеристики

Двигатель:	Honda GX160
Мощность двигателя:	4.8 л/с
Выходное напряжение:	42В-3-200Гц
Мощность:	1.8 кВА
Выходной ток:	25 А
Количество выходов:	2
Индекс защиты:	IP55
Тип рамы:	Рама (опциональный комплект колес)
Вес:	45 кг

Таблица совместимости

CFG25	AX36	AX40	AX48	AX56	AX65	AX90	VB40	VB50	VB60
Ток, А	6,2	4,5	10	10,7	19	21	4	8	11
□ □	2шт	2шт	2шт	2шт	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>